LEGENDA:

RGN 0,4kV – Rozdzielnica główna budynku

RCW – Rozdzielnica centrali wentylacyjnej

RK – Rozdzielnica kotłowni

4x – ilość gniazd 230V

g1/7-1 – obwód gniazd 230V nr 1 pomieszczenia 1/7

g1/7-2 – obwód gniazd 230V nr 2 pomieszczenia 1/7

g1 – gniazda 230V 1P+N+PE

gk1 – gniazda komputerowe 230V 1P+N+PE h=30 cm.

g1 – gniazdo hermetyczne 230V 1P+N+PE IP44 z klapką

– łącznik oświetlenia IP44

– łącznik oświetlenia

o1.2 – o1 numer obwodu oświetlenia, .2 numer odgałęzienia

p-poż – przycisk p-poż, sterowanie wyzwalaczem wzrostowym wyłącznika głównego

w-g kotłownia – wyłącznik główny kotłowni (rozłącznik instalacyjny 4P 25A w obudowie podtynkowej S4) rozłącza wszystkie obwody elektryczne w pomieszczeniu kotłowni.

32A
16A – gniazda 400V 3P+N+PE

Przedszkole Parter

1 Disano Illuminazione SpA 927 36W CLD CELL 927 Echo – bilampada LED

2 Fosnova srl Eco Lex 1 3000K CLD CELL-DI Eco Lex 1 LED

3 Fosnova srl Eco Lex 3 3000K CLD CELL-DI Eco Lex 3 LED

4 Fosnova srl Eco Pannello luminoso Plafone 3000k CLD CELL Eco Pannello luminoso – Plafone

5 Fosnova srl Pannello luminoso LED – 3000K CLD CELL-D Pannello luminoso

6 TM TECHNOLOGIE 01_NM RINO C1 NM

7 TM TECHNOLOGIE 05_NM RINO M2 NM

C – oprawa Disano 927 Echo Led 44W IP 65

– oprawa zewnętrzna hermetyczna LED 15W IP65

AW – oprawa awaryjna iTech LED 5W 1h IP65

AW – oprawa z modułem awaryjnym 1h

Przedszkole Piętro

1 Fosnova srl Eco Lex 1 3000K CLD CELL-DI Eco Lex 1 LED

2 Fosnova srl Eco Lex 3 3000K CLD CELL-DI Eco Lex 3 LED

3 Fosnova srl Eco Pannello luminoso Plafone 3000k CLD CELL Eco Pannello luminoso – Plafone

4 Fosnova srl Elba LED CLD CELL Elba

5 Fosnova srl Pannello luminoso LED – 3000K CLD CELL-D Pannello luminoso

6 TM TECHNOLOGIE 01_NM RINO C1 NM

7 TM TECHNOLOGIE 05_NM RINO M2 NM

– czujka ruchu 360°

COG – Przewód zasilający HDGs 3x2,5 - pozostawić zapas 1,5 m., docelowo wpięcie na zaciski przyłączeniowe urządzenia. (Centrala oddymiania grawitacyjnego - pod sufitem)

CSP – Przewód zasilający HDGs 3x2,5 - pozostawić zapas 1,5 m., docelowo wpięcie na zaciski przyłączeniowe urządzenia. (Centrala sygnalizacji pożaru - wysokość montażu h=1,5 m.)

CA+RCA – Przewód zasilający YDYżo 3x1,5 - pozostawić zapas 1,5 m., docelowo wpięcie na zaciski przyłączeniowe urządzenia. (Centrala sygnalizacji włamania i napadu - wysokość montażu h=1,5 m.)

RCA – Przewód zasilający YDYżo 3x1,5 - pozostawić zapas 1,5 m., docelowo wpięcie na zaciski przyłączeniowe urządzenia. (Moduł rozszerzenia centrali sygnalizacji włamania i napadu - wysokość montażu h=1,5 m.)

KKD-1
KKD-2
KKD-3
KKD-4 – Przewód zasilający YDYżo 3x1,5 - pozostawić zapas 1,5 m., docelowo wpięcie na zaciski przyłączeniowe urządzenia. (Kontroler systemu kontroli dostępu - zasilacz)

(2 szt.) TK – Przewód zasilający YDYżo 3x2,5 - pozostawić zapas 1,5 m., docelowo wpięcie na zaciski przyłączeniowe urządzenia. (Szafa aparaturowa 19'')

(7 szt.) es – Przewód zasilający YDYżo 3x1,5 - pozostawić zapas 3 m nad sufitem podwieszanym. Docelowo wpięcie na zaciski przyłączeniowe urządzenia lub założenie gniazda 230V pod sufitem. (Ekran sufitowy 40W. 230V)

(7 szt.) g es – Zasilanie rzutnika multimedialnego YDYżo 3x1,5 gniazdo na suficie podwieszanym, przy gniazdach multimedialnych.

(4 szt.) g AP – Zasilanie urządzeń access point YDYżo 3x1,5 gniazdo h=250cm przy gniazdach multimedialnych.

RK – Przewód zasilający YDYżo 5x2,5 Kotłownia - pozostawić zapas 3 m., docelowo zabudowa rozdzielnicy kotłowni (dostawa i montaż z kotłownią)

RCW-2 – Przewód zasilający YDYżo 5x2,5 centrala wentylacyjna - pozostawić zapas 3 m., docelowo zabudowa rozdzielnicy centrali (dostawa i montaż z centralą)

RCW-1 – Przewód zasilający YDYżo 5x6 centrala wentylacyjna - pozostawić zapas 3 m., docelowo zabudowa rozdzielnicy centrali (dostawa i montaż z centralą)

Agregat ANL 13,3 kW – Przewód zasilający YDYżo 5x6 agregat- pozostawić zapas 3 m.

(2 szt.) FW 10 kW – Przewód zasilający YDYżo 5x6 instalacja fotowoltaiki - pozostawić zapas kabla 6 m.

RWinda 2 kW – Przewód zasilający YDYżo 5x4 winda - pozostawić zapas kabla 3 m.

ARCHIprojekt
Włodzimierz Banaś
ul. M. Skłodowskiej-Curie 88, 59-301 Lubin
tel/fax (076) 846-16-16, 846-16-17, e-mail: archiprojekt@post.pl, NIP 692-102-55-87

Inwestor:	Gmina Chocianów, ul. Ratuszowa 10, 59-140 Chocianów			Nr arch:	05/16
Obiekt:	Budowa przedszkola przy ul. Środkowej w Chocianowie z infrastrukturą towarzyszącą, zjazdem oraz parkingiem na działce nr 333/37, 333/35, 96,obręb 1 Chocianów.			Stadium:	P.B.
Adres:	59-140 Chocianów, dz. nr 333/37, 333/35, 96, obręb 1 Chocianów			Data:	1.III.2016
Rysunek:	Legenda			Skala:	-
Branża:	ELEKTRYCZNA	Nr upr.:	Zakres uprawnień:	Podpis:	Rys. nr:
Projektant:	mgr inż. Arkadiusz Kicaj	104/DOŚ/05	upr. bud. do projektow. bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej		E0
Sprawdzający:	mgr inż. Przemysław Małek	170/DOŚ/14	upr. bud. do projektow. bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej		