Rozdzielnia TG
$P_z = 47,2kW$
$k_j = 0,50$
$P_{sz} = 23,6kW$



Nr obwodu	E	CC	OP	WLZ	PPOZ	WG	S	WLZ1	LP	L0 + L1	L3	L4	L5 + L7	L6 + L8	LED	RAW	ZEWN
Pomieszczenie		01	01	PRZYŁĄCZE	01; 06	01	01				ZEWNĄTRZ	ZEWNĄTRZ					
Nazwa obwodu	ISTNIEJĄCY UZIOM OTOKOWY BUDYNKU R<10Ω	GŁÓWNA SZYNA UZIEMIAJĄCA	OCHRONA PRZECIW-PRZEPIĘCIOWA	ISTNIEJĄCA LINIA WLZ ZASILANIE Z TABLICY POMIAR-ROZDZ.	PRZYCISK P.POŻ AWARYJNEGO WYŁĄCZENIA ZASILANIA	GŁÓWNY WYŁĄCZNIK PRĄDU ROZŁĄCZNIK IZOLACYJNY Z WYZWALACZEM WZROSTOWYM	SYGNALIZACJA NAPIĘCIA	WEWNĘTRZNA LINIA ZASIL. TABLICĘ ROZDZIELCZĄ TK (KUCHNIA)	OŚWIETLENIE OGÓLNE PIWNICA	OŚWIETLENIE OGÓLNE KOMUNIKACJA TOALETY	OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE OBIEKTU CZUJNIK ZMIERZCHOWY	OŚWIETLENIE TARASU NA ZEWNĄTRZ KINKIETY	OŚWIETLENIE OGÓLNE SALA WIELOFUNKC. I SCENA	OŚWIETLENIE OGÓLNE SALA WIELOFUNKC. I SALA BILARD.	OŚWIETLENIE DEKORACYJNE SALA WIELOFUNKCYJ.	OŚWIETLENIE AWARYJNE PIKTOGRAMY	OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE PARKING
Moc Pi [kW]				24,00				17,5	0,100	0,540	0,100	0,100	0,756	0,972	0,100	0,050	0,300
Typ przewodu	FeZn	FeZn + LgY	LgY	4x LgY	HDGs E90/E180			5x LgY	YDYp	YDYp	YDY	YDYp	YDYp	YDYp	YDYp	YDYp	YKXSzo-0
Przekrój [mm2]	25x4	25x4 + 1x10	1x10	1x10	2x1,5			1x6	3x1,5	4x1,5	3x1,5	3x1,5	4x1,5	4x1,5	3x1,5	3x1,5	3x4
Symbol aparatu			Z01/P01		Z02/P02	WG/WW	LS	R1/Wh1	PWN	Z03	Z04/P03	Z05	Z06	Z07	Z08	Z09	Z10/P04



Nr obwodu	G0	G4	G7	G1	G5	G6	G2	G3	G3, PP2	GS-1	SZW			MSU
Pomieszczenie														
Nazwa obwodu	GNIAZDA SIECIOWE 230V 16A KOMUNIKACJA	GNIAZDA SIECIOWE 230V 16A TOALETY ZAPLECZE	GNIAZDA SIECIOWE 230V 16A KOTŁOWNIA	GNIAZDA SIECIOWE 230V 16A SALA WIELOFUNKC.	GNIAZDA SIECIOWE 230V 16A SALA BILARDOWA	GNIAZDA SIECIOWE 230V 16A SALA BILARDOWA KOMPUTERY	GNIAZDA SIECIOWE 230V 16A SCENA	GNIAZDA SIECIOWE 230V 16A SCENA	GNIAZDA SIECIOWE 230V 16A SCENA	GNIAZDA SIŁOWE 400V 16A+32A	GNIAZDA SIŁOWE 400V 16A PRZYŁĄCZENIA URZĄDZEŃ ZEWNĘTRZNYCH	ZASILANIE CENTRALKI INSTALACJI ALARMOWEJ	ZASILANIE CENTRALKI INSTALACJI SYGNALIZACJI ALARMU	MIEJSCOWE SZYNY WYRÓWNANIA POTENCJAŁÓW
Moc Pi [kW]	1,000	1,000	0,500	2,000	2,000	1,000	2,000	2,000	1,000	2,000	2,000	0,200	0,200	
Typ przewodu	YDYp	YDY	YDY	YDYp	YDY	YDY	YDYp	YDYp	YDYp	YDY	YDY	YDYp	YDYp	LgY
Przekrój [mm2]	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	5x2,5	5x2,5	3x1,5	3x1,5	1x4/1x10
Symbol aparatu	Q01/Z11	Q01/Z12	Q01/Z13	Q02/Z14	Q02/Z15	Q02/Z16	Q03	Q04	Q05	Q06/Z17	Q06/Z20	Z18	Z19	

UWAGI
1. Osprzęt modułowy dobrano z katalogu firmy LEGRAND i F&F.
2, Do łączenia obwodów stosować rozwiązania systemowe lub przewód LgY 10mm².
3. Rozdzielnicę zabudować we wnęce ściennej na wysokości 1,2m od posadzki.
4. Obudowa wnękowa np. XL3-160 LEGRAND

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
UKŁAD SIECI TN-C-S
NAPIĘCIE: 230/400V 50Hz

A3 STUDIO PROJEKTOWE ARCHITEKTURY
mgr inż. architekt Katarzyna Wojciechowska

nazwa obiektu: WIEJSKI OŚRODEK KULTURY W TRZEBNICACH

inwestor: Urząd Miasta i Gminy, 59-140 Chocianów, ul. Ratuszowa 10

adres: TRZEBNICE dz. nr 783, GMINA CHOCIANÓW

tytuł: SCHEMAT IDEOWY TABLICY ROZDZIELCZEJ TG

projektant: tech. Andrzej Tempes

podpis:

nr uprawnień: UAN.V-342/3/125/92

specjalność projektanta: instalacyjno – inżynieryjna

data	skala	studium/branża	numer rys.	strona
MARZEC 2012r.		PB	E-3	13

Projekt podlega ochronie prawa autorskiego. Podstawa prawna: Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994r.; Dz. U. Nr 24, poz. 83 z dnia 23.02.1994r.