

BILANS MOCY - RG

NAZWA ODB.	MOC ZAINSTALOWANA	kW	/	kW	/	cosφ	tgφ	prąd obciążeniowy A	moc bierna kVA	ZASILANIE	ZABEZPIECZENIE
		1,00	0,9000	0,90	0,7500	0,8819	1,74	0,79		YDYzo 3x2,5	16
oświetlenie podstawowe		1,54	0,7000	1,08	0,8500	0,6197	1,84	0,67		YDYzo 3x1,5	10
oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne		0,72	0,2000	0,14	0,8500	0,6197	0,25	0,09		YDYzo 3x1,5	10
gniazda wtyczkowe - ogólne		17,20	0,2000	3,44	0,8000	0,7500	6,23	2,58		YDYzo 3x2,5	16
gniazda komputerowe DATA		5,40	0,4000	2,16	0,8000	0,7500	3,91	1,62		YDYzo 5x4	16
oświetlenie zewnętrzne		0,40	1,0000	0,40	0,8000	0,7500	2,17	0,30		YKYzo 3x2,5	16
zasilanie bray wjazdowej		0,50	1,0000	0,50	0,8000	0,7500	2,72	0,38		YKY 3x2,5	10
zasilanie domofonu		0,10	1,0000	0,10	0,8000	0,7500	0,54	0,08		YKY 3x1,5	
kurtyna powietrzna		10,00	0,5000	5,00	1,0000	0,0000	7,25	0,00		YDYzo 3x2,5	20
pompa ciepła WPL 10AC		8,00	0,8500	6,80	0,9800	0,2031	10,06	1,38		YKY 5x6mm2	
pojemnościowe podgrzewacze wody		27,00	0,3000	8,10	1,0000	0,0000	35,22	0,00		YDY 3x2,5mm2	6
RAZEM - uwzględnieniem współczynnika sezonowego		71,86	0,2788	20,04	0,9641	0,2754	30,12	5,52		YKYzo 5x10	40